

TERMINAL B-WEB 93 00

CECHY

Kaba Terminal B-web 93 00 jest urządzeniem wykonawczym który kontroluje i monitoruje systemem rejestracji czasu. Kaba B-Web 93 00 dostępny jest w różnych pakietach wyposażenia opcjonalnego. Ten wybór oznacza, że można indywidualnie dostosować urządzenie pasujące do Twojego wymagań. Urządzenie w łatwy sposób można dostosować poprzez programowanie przycisków funkcyjnych na urządzeniu.

Dostępne w następujących wariantach (option package):

- B-web 93 00 – terminal z pamięcią do 200 osób
- B-web 93 20 – terminal z pamięcią do 1000 osób
- B-web 93 40– terminal z pamięcią do 2000 osób
- B-web 93 60– terminal z pamięcią do 10000 osób

Opcje

Terminal z możliwością kontrolowania do 4 subterminali. Ma możliwość podpięcia czytnika kodów kreskowych . Posiada funkcje specjalne, np. kontrola drzwi, data encryption, Aviso, HTTP).

Software Kaba urządzenia:

- B-Client TA1 offline
- B-Client TA2 offline/online

Opcje Hardware:

- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie awaryjne
- Elastyczna ramka
- Czytnik biometryczny



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie:

- 24 V DC
- 230V AC
- PoE

Interfejsy:

- Ethernet 10/100 Mbps z serwerem DNS/DHCP
- RS-485 /RS-422 host communication
- RS-232

Wyświetlacz:

- Ekran do rozdzielczości 320 x240 pixeli
- Podświetlane klawisze funkcyjne

Obsługiwane technologie RFID:

- LEGIC RF Standard (prime)
- LEGIC advant ISO-15693
- LEGIC advant ISO-14443A
- MIFARE Classic/DESFire ISO 14443A
- HID Prox, HID iCLASS

Otoczenie:

- Zakres temperatur: -10°C do +55°C, brak bezpośredniego nasłonecznienia
- Względna wilgotność 10% do 95%, bez kondensacji
- Stopień ochrony zgodnie z IEC 60529: IP54

Obudowa i instalacja:

- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)
- 264 x 207 x 65 mm



System zarządzania
certyfikowany zgodnie
z normą ISO 9001